



Specyfikacja Osram Rura LED T8  
Fluora (EM/Mains) Standard Output  
10W 720lm - 825 Bardzo Ciepła Biel |  
90cm - Zamienne 30W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu                   | 251253                           |
| EAN                              | 4099854178139                    |
| Kod Producenta                   | 4099854178139                    |
| Producent                        | Osram                            |
| Nazwa producenta                 | LED TUBE T8 EM FLUORA 900 mm 10W |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 8                                |
| Gwarancja                        | 3 lata                           |
| Klasa efektywności energetycznej | E                                |
| Żywotność (h)                    | 30000                            |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                          |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | LED                                |
| Zamienne (W)        | 30                                 |
| Moc (W)             | 10W                                |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Trzonek             | G13                                |
| Kod Koloru          | 825 Ekstra Ciepły Biały            |
| Kolor światła       | 2500 Ekstra Ciepły Biały           |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały             |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor  |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 720lm             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 72                |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora                 | Bez czujnika      |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | Standard Output                 |
| Wykończenie lampy       | Przeźrzysty                     |
| Seria                   | LED TUBE T8 EM FLUORA           |

## Wymiary

|                  |      |
|------------------|------|
| Długość          | 90cm |
| Długość (mm)     | 908  |
| Średnica (mm)    | 27   |
| Dokładny kształt | T8   |